



OUTDOOR MICROPROCESSOR CONTROLLED ELECTROMAGNETIC CONNECTION

COLLEGAMENTO SIRENA A LED Elettromagnetica per Esterno

vista frontale - front view - mod. SR200




mod. SR200



1	12V
2	GND
3	BLA
4	BLF
5	OUT
6	TAMPER
7	TAMPER

Rt = tamper	= 2700 Ω
Rb = balance	= 866 Ω

Rt = tamper	= 2700 Ω
Rb = bilanciamento	= 866 Ω



-Power supply cable: 12 Vdc shielded

-Power supply cable chart: 13,8 Vcc
Maximum voltage drop: 2 Vcc
with a current of 1 A

- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 142 Mt

-Cavo alimentazione 12 Vdc schermato

-Tabella per cavo alimentazione: 13,8 Vcc
Massima caduta di tensione consentita: 2 Vcc
Con una corrente di 1 A

- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 142 Mt

- RS485 BUS cable for connection between pulsar and peripherals

Cable type: twisted and shielded - size: 22 - 19 AWG - capacity < 35pF/mt - n°2 wires

- Input connection cable

Cable type: twisted and shielded - size: 20 - 22 AWG - capacity < 55 pF/mt - n°2 wires max resistance: 20 Ω

- Cavo linea BUS RS485 per collegamento tra centrale pulsar e periferiche

Cavo tipo: twistato e schermato - sezione: 22 - 19 AWG capacità < 35pF/mt - n°2 conduttori

- Cavo per collegamento ingressi

Cavo twistato e schermato - sezione: 20 - 22 AWG capacità < 55 pF/mt - n°2 conduttori max resistenza: 20 Ω

MOD. PULSAR



mod. NSI20

N° 020

FAMILY: BURGLAR ALARM SYSTEM



20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

TYPE: OUTDOOR SIRENS